

ИП «Тележко Владислав Михайлович»

ООО «Информаналитика»

Россия, г. Санкт-Петербург, 194223, ул. Курчатова, д.10

Электрохимический первичный преобразователь концентрации диоксида серы (сенсор) Eu-M-3E-SO₂-F 0-50 ppm

ПАСПОРТ

1. Назначение и области применения изделия

Сенсор SO₂ является трехэлектродной электрохимической ячейкой, которая преобразует содержащийся в воздухе SO₂ в непрерывный электрический сигнал. Сила тока, генерируемая сенсором, прямо пропорциональна концентрации диоксида серы в воздухе [SO₂]. В сенсоре установлен фильтр для устранения влияния H₂S. Ёмкость фильтра 1000 (ppm часов) при экспозиции [H₂S] = 10ppm.

Сенсор предназначен для использования в газоанализаторах SO₂ при следующих параметрах:

Температура воздуха.....	(-40 ÷ +50)°C
Относительная влажность.....	(10 ÷ 90)%
Атмосферное давление.....	(80 ÷ 120)кПа

Не допускается эксплуатация сенсора в условиях, когда на его поверхности происходит конденсация водяного пара

Допускается эксплуатация сенсора при любой пространственной ориентации.

2. Технические характеристики сенсора диоксида серы

2.1	Принцип измерения	электрохимический
2.2	Диапазон рабочих концентраций [SO ₂], ppm	0 – 50
2.3	Функциональная зависимость тока от концентрации	линейная
2.4	Коэффициент преобразования (чувствительность), мкА/ppm	не менее 0,2
2.5	Фоновое значение тока, мкА	не более 0,1
2.6	Время установления выходного сигнала, τ _{0,9} , с	не более 20
2.7	Разрешение, ppm, не более	0,2
2.8	Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, % в месяц	не более 2
2.9	Время установления номинальных характеристик сенсора после воздействия до 10мин концентрации диоксида серы, отвечающей 3-кратному верхнему пределу измерения, мин	не более 15
2.10	Потенциал смещения индикаторного электрода относительно электрода сравнения, В	0
2.11	Ожидаемый срок годности сенсора, лет	3
2.12	На выходные сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе: -CO ₂ , CH ₄ и других углеводородов	до 10 000 ppm
2.13	Чувствительность сенсора (в ppm/мкА) к CO, Cl ₂ , NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S по отношению к его чувствительности к SO ₂ не более (по абсолютной величине)	0,01; - 0,2; 0,001; 0,5 и 0,001 соответственно.
2.14	Масса сенсора, г	не более 25
2.15	Габариты, (диаметр × высота) с этикеткой, мм	20,2 × 20,8

Технические параметры, указанные в п.п. 2.4-2.7 измерены при T=25°C, RH=60%, p=760 Торр.

3. Указания по эксплуатации.

Схема сенсора показана на рисунке 1. Чувствительный элемент сенсора выполнен в виде таблетки, которая состоит из индикаторного электрода, слоя электролита, вспомогательного электрода и электрода сравнения. Индикаторный электрод обращен к диффузионному окну, в котором установлена защитная пленка. Индикаторный электрод чувствительного элемента соединен со штекером, маркированным на плате цифрой 1. Цифрой 2 маркирован вывод от электрода сравнения, цифрой 3 – вывод от вспомогательного электрода.

Измерительное устройство должно с высокой точностью обеспечивать нулевое смещение потенциала индикаторного электрода относительно электрода сравнения и определять силу тока, протекающего между индикаторным и вспомогательным элементами. В блоке датчика прибора «Хоббит-Т- SO₂» эти условия выполнены.

При хранении электроды сенсора должны быть постоянно разомкнуты. При эксплуатации рекомендуется устанавливать сенсор в положение, исключающее попадание в диффузионное окно пыли и метеорологических осадков. Допускается периодическое удаление пыли с защитной пленки струей сухого сжатого воздуха.

Во избежание выхода из строя и сокращения срока службы не допускается эксплуатация сенсора в воздухе при концентрации диоксида серы, превышающей верхний предел измерения.

Не рекомендуется устанавливать сенсор вблизи источников выделения пыли, кислых и щелочных газов, паров, аэрозолей и органических растворителей. Во избежание разгерметизации, нарушения контактов, повреждения чувствительного элемента запрещается производить разборку сенсора.

Транспортировать и хранить сенсор следует в полиэтиленовом чехле в условиях, исключающих механические повреждения, конденсацию влаги и воздействие различных химических веществ.

При соблюдении правил эксплуатации изготовитель гарантирует безотказную работу сенсоров в течение одного года. Гарантия не распространяется на сенсоры, подвергавшиеся разборке, а также имеющие механические повреждения корпуса и индикаторного электрода.




Рис.1 Размеры сенсора и схема расположения выводов
1 - индикаторный электрод
2 - электрод сравнения
3 - вспомогательный электрод

4. Комплектность

Сенсоры – №
Паспорт (на упаковку) – 1экз.

5. Свидетельство о приемке

Сенсоры диоксида серы Eu-M-3E-SO₂-F 0-50 ppm соответствуют техническим характеристикам данного паспорта и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____ М.П.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие сенсоров требованиям ТУ 4215-013-46919435-99 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации сенсоров в составе газоанализатора -12 месяцев со дня ввода газоанализатора в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения сенсоров – 6 месяцев со дня изготовления.